

# 防犯カメラ取付台：ES-AJシリーズ



エコの観点より、説明書は「再生紙+モノクロ印刷+ホチキス止め」

になります。ご理解の程お願い致します。

## 取 扱 説 明 書

2018年9月初版  
(設置工事説明書付)

### ● 伸縮アジャスト調整式シリーズ

・ 35～60cm

ES-BR060AJ

・ 71～110cm

ES-BR110AJ

・ 125～200cm

ES-BR200AJ



このたびは、当社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。  
当取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。  
特に、取扱説明書内に記載して御座います電気安全事項は遵守して下さ  
いますよう、お願い申し上げます。  
尚、この取扱説明書は保証書と一緒に大切に保管してください。

## 1. 安全上のご注意（必ずお守りください）



### 警告事項

- ① 説明書の通り、定められた設置方法を遵守してください。
- ② 設置工事の際、筐体・躯体へ止めるときは必ず決められた部材（アンカー・コンクリートビス等）で設置してください。落下の原因になります。



### 禁止事項

- ① 水気・湿気の多い場所でその影響を受けやすい設置面には設置しないでください。脱落の恐れがあります。
- ② 仕様表に基づく使用環境を遵守して下さい。

## 2. 同梱付属品

- |          |     |
|----------|-----|
| ① 本取付台   | 1 台 |
| ② タッピンビス | 4 本 |
| ③ 取扱説明書  | 1 冊 |

## 3. 商品概要

カメラ及びハウジングの取付台・フィクサーです。

伸縮可能でその場に応じた長さで調整が可能です。

主に屋内用になります。

カメラ角度・伸縮も手で緩めたり締めたりする事が出来るので、とても簡単に設置・調整が可能です。

## ●設置・取付方法STEP1



円盤状のパーツを設置面へ、矢印の箇所4点を付属のビスで打ち込みます。

この時、天井面の材質により止め部材を変えてください。尚、同梱しております木ビスは設置面が木板の場合のみ使用してください。以下は天井材質によつての適切な止め部材例を明記します。

石膏ボードの場合：ボードアンカー、壁ロック  
コンクリート等の躯体：コンクリートビス  
木板：同梱の木ビス他



**重要  
固定作業**

当止め穴は7mm4点ですのでビスの太さは6mmか5mmが適切です。

同梱の木ビス以外はお客様にてご調達ください。止め部材の選定を誤りますと落下・脱落の危険性があります。

またケーブルは上記写真のように取付台先端部分までケーブル予兆を見て、通しておいてください。  
(天井裏隠蔽配線が可能な場合は設置面に穴をあけて穴から写真のようにケーブルを通しておきます)

## ●設置・取付方法STEP2



STEP1で垂らしておいたケーブルを棒状のパーツ中の空洞に通しておきます。この時、棒状のパーツのA部のネジ部を緩めて最大迄伸ばしておいてください。その状態でケーブルが写真B部の穴から余裕を見て出しておいてください。尚、B部の穴はBNCコネクタは通りません。



次に、円盤パーツに棒状パーツをねじ込みます。左写真のC部はネジ部分が見えておりますが、ねじ部分が見えなくなるまでねじ込んでください。ねじ部分が見えなくなると緩んで脱落・落下の原因になります。

## ●設置・取付方法STEP3



続いてカメラと取付台を連結します。

カメラ自身の台座ネジ（メス）部分と取付台の先端ネジ部を回しながら連結させます。

この時、写真Aのようにすき間がある状態は避けてください。

写真Bのようにすき間なく締め切ってください。

すき間がありますと、脱落・落下の可能性がります。



## ●設置・取付方法STEP4



左写真A部を緩めて長さを調節します。  
左写真B部を緩めてカメラの角度・向きを調整します。

この後ケーブル（コネクタ取付がある場合はコネクタ取付後）をカメラに接続します。

微調整はカメラ映像を見ながら、A部・B部を調整してください。

そして最後にA部・B部共に確実に固く締めてください。

## ●外観・仕様

▼パイプパーツ：最長時長さ

←カメラ角度調整固定グリップ

太さ 80mm→

ES-BR060AJ : 600mm  
 ES-BR110AJ : 1250mm  
 ES-BR200AJ : 2000mm

▼パイプパーツ最短時長さ

太さ 80mm→

←伸縮調整グリップ

ES-BR060AJ : 350mm  
 ES-BR110AJ : 650mm  
 ES-BR200AJ : 1250mm

太さ 90mm→

太さ 90mm→

▼円盤パーツ

取付穴7mm×4

62mm

62mm

62mm

62mm

104mm

10mm

13mm

※この穴にはBNCコネクタは入りません。

ユニファイねじ (UNC) 1/4-9

15mm

30mm

※この穴にはBNCコネクタは入りません。

●本体重量

ES-BR060AJ : 300g  
 ES-BR110AJ : 500g  
 ES-BR200AJ : 720g  
 ※耐荷重量 : 2kg

●その他

材質 : アルミニウム  
 設置場所 : 屋内  
 設置方法 : 天吊・床面据付  
 付属品 : M5-首下 30mm  
 タッピンビス 4本  
 色 : シルバー色近似

## 6. アフターサービスについて

### 1. 日頃のお手入れについて

外観上埃の蓄積が見られる場合は、清掃をお願い致します。

### 2. 本機に異常が見られたとき

① 本製品は機器系外製品になりますので、初期不良の場合はお買い上げより30日以内にお申し出ください。30日を過ぎた場合はいかなる理由でも保証対応は致しかねます。

② ①以外の不具合に関しては、機器系外製品になりますので、修理は受け付けておりません。基本新規更新をお願い致します。

また代替機の貸し出しは一切行っておりませんので、予めご了承ください。

### 3. その他ご不明な点につきましてはお問合せください。

合同会社エレックスシステム      TEL : 045-317-9873  
FAX : 050-3156-3747  
e-mail : info@elexsystem.co.jp

修理のご依頼や保証期間内のご返送先は、  
保証書・納品書に"記載してる住所ではありません。"  
ご依頼・保証ご請求の際はメール・お電話にてお問合せ  
ください。別途ご案内致します。

Copyright © ELEX SYSTEM. All Right Reserved.